

河北GCK高低压成套设备定制

生成日期: 2025-10-28

高低压开关柜停送电操作规程；高压配电点操作程序1、停电操作前的准备（1）工作许可人即操作人员和
工作负责人均到达配电点后，由工作负责人向调度室电话提出申请，讲清楚停电内容和范围，调度员核实并记
录后向工作许可人下达操作命令。（2）工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。（3）工作许可人穿
绝缘靴，戴绝缘手套，准备相应的保安用具。（4）工作许可人和工作负责人应核对设备所带负荷名称和设备实
际运行状态，检查正确后，由操作人员操作停电。2、停电操作顺序（1）将高压开关断路器断开；（2）拉开隔
离开关；（3）将隔离开关上锁；（4）打开负荷侧接线腔，在负荷侧接线柱上挂三相短路接地线；（5）在隔
离开关手把上悬挂“线路有人工作，严禁合闸”和“已接地”的标识牌各一块。高低压成套设备，就选浙江川辰
电气有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电哦！河北GCK高低压成套设备定制

高低压开关柜里隔离开关的操作要求（1）用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关时，均应戴绝
缘手套，雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。（2）无论用手动还是绝缘棒操作隔
离开关分闸时，都应果断而迅速，先拔出定位销子，再进行合闸，开始可缓慢一些，当刀片接近刀嘴时，要迅速
合上，以防止发生弧光。但在合闸终了时，要注意用力不可过猛，以免发生冲击，而损坏瓷件，***应检查定位
销子已销牢隔离开关与接地刀闸之间的机械闭锁应灵活可靠，远方操作的隔离开关不得带电压就地手动操作，
以免失去电气闭锁，而影响继电保护的正常运行，操作时若发现隔离开关支撑绝缘子严重破损，传动杆严重损
坏等严重缺陷时，严禁对其进行操作。河北GCK高低压成套设备定制浙江川辰电气有限公司致力于提供高低压
成套设备，有想法可以来我司咨询！

高低压开关柜系统的解环合环操作。环路中必须相位相同才可以合环操作，新建或大修后的环网线路必须
核相正确，才允许合环操作，***、合环操作前，应调整环路内的潮流分配，在220kV□110kV环路阻抗较大的
环路中，合环点两侧电压差比较大不超过30%，相角差不大于30°，合环前检查开环后两侧的相角差，合环或解
环前，应考虑合环或解环后的潮流，及电压变化。第二、解环或合环操作前，应考虑环网内所有断路器继电保
护和自动安全装置的整定值变更和使用状态、各设备潮流的变化不超过系统稳定、继电保护的限额，电压的变
动不应超过规定范围。变压器中性点接地方式及时调整，必要时先调整潮流，减少解环合环的波动，用母联断
路器解环时，要注意解环后继电保护电压应取自本母线电压互感器。

MCC方案附件供应二种规格的电缆头护套，和一定数量的二次回路用铜接头（为适应铜接头的冷压接，二次
电缆推荐使用多芯软线）。●接好电缆后，装置底部应封闭，以防止小动物爬入柜内造成短路事故。●装置在
安装或调整后，在投入运行前，需进行下列各项检查和试验□a□检查装置内安装的电器设备和控制接线是否符
合工厂的图纸要求□b□手动操作各种开关，应操动灵活，无异常和卡滞现象□c□检查机械联锁机构，电气联锁装
置的动作是否正确可靠，应符合系统要求□d□检查主电路和控制回路的绝缘电阻是否符合规定要求□e□检查装
置内所安装的电气设备接触是否良好，是否符合该电路本身的技术条件□f□检查装置内部有无异物及各部件的安
装螺钉是否有松动现象。●抽出式MCC操作须知a□抽屉底部应正确插入导向件后，才能向柜内推动，否则将会
发生损坏抽屉或拉不出等不良现象□b□8E/4和8E/2抽屉面板上的符号标志和作用见图2，图中从分断位置“0”
到工作位置“1”的箭头表示为：先将操作手柄向里推进后再将手柄从“0”旋转到“1”即可，返回时不须推动，
只要将手柄“1”旋向“0”，放手后，手柄自动弹出□c□8E~24E抽屉面板上的符合标志和作用见图3，当手柄

到达工作位置“1”时。

高低压成套设备，就选浙江川辰电气有限公司。

高低压开关柜停送电操作规程：一般规定1、大楼管理科电工组负责医院停送电管理工作。2、电气设备操作和监护人员必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。4、非专职和值班电气人员，严禁擅自操作电气设备。5、高压停送电必须严格执行工作票制度。6、维修时低压停送电工作必须由专人负责，必须严格执行谁停电，谁送电的原则，严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。二、高压停送电操作（一）工作票办理1、工作负责人提前填写工作票，写清工作内容、停电范围、停电地点，交由工作票签发人签发。2、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核，在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。3、工作负责人将工作票交调度室备案后，送交变电所的运行管理单位。4、操作人员（工作许可人）应详细审核工作票，发现有涂改或填写错误时，将操作票返回工作负责人重新办理。5、需停电或送电时、工作负责人提**0分钟通知调度室，由调度室通知操作人员到达操作现场。浙江川辰电气有限公司为您提供高低压成套设备，有想法的不要错过哦！河北GCK高低压成套设备定制

浙江川辰电气有限公司高低压成套设备值得放心。河北GCK高低压成套设备定制

高低压开关柜停送电操作规程：停电操作顺序a□手车式开关执行以下停电操作顺序：（1）将配电柜控制开关打至“就地”位置；（2）断开配电柜开关断路器；（3）检查配电柜开关断路器确已断开；（4）拉出配电柜手车至试验位置；（5）检查配电柜手车确已拉出至试验位置；（6）旋开拔下配电柜手车二次插头；（7）拉出配电柜手车至检修位置；（8）验明配电柜负荷侧确无电压；（9）检查配电柜负荷侧确已无电压；（10）在配电柜负荷侧悬挂接地线一组；（11）检查配电柜负荷侧接地线确已挂好；（12）在配电柜把手上悬挂“禁止合闸，线路有人工作”和“已接地”标志牌各一块□b□隔离刀闸式开关执行以下停电操作顺序：（1）将配电柜控制开关打至“就地”位置；（2）断开配电柜开关断路器；（3）检查配电柜开关断路器确已断开；（4）拉开配电柜下隔离，无下隔离开关，可省略此步操作；（5）拉开配电柜上隔离，无上隔离开关，可省略此步操作；（6）配电柜如有接地刀闸开关，应先合上接地刀闸开关，并检查确已合上接地刀闸开关；（7）配电柜如没有接地刀闸，打开检修柜门；（8）验明配电柜负荷侧确无电压；（9）检查配电柜负荷侧确已无电压；（10）在配电柜负荷侧悬挂接地线一组；。河北GCK高低压成套设备定制

浙江川辰电气有限公司一直专注于配电开关控制设备、高低压电器及配件、电气成套设备、变压器箱体、开关柜壳体、五金件、电子元器件、气动元件、液压元件、气缸、电磁阀、交流接触器、仪器仪表、变压器、稳压器、继电器、熔断器电器绝缘体、防爆灯具、防爆开关、防爆电器制造、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、绝缘子、穿墙套管、隔离开关（刀开关）、负荷开关、高压真空断路器、互感器、冷缩管、高低压成套设备、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），是一家电工电气的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的高低压成套设备，户外真空断路器，跌落式熔断器，隔离开关（刀开关）。公司深耕高低压成套设备，户外真空断路器，跌落式熔断器，隔离开关（刀开关），正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。